

طريقة إصلاح مشكل ضهور (- - -) على واجهة الجهاز  
وعدم ضهور أي شيء في التلفاز لجهاز إكولينك  
CLASICO 2



أولا قم بتحميل التحديث الخاص بالجهاز من الموقع  
[/https://echolinkhd.com](https://echolinkhd.com)

ثانيا غير اسم التحديث إلى rom.bin تم ضعه في الفلاشة USB

ثالثا قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة USB مع جهازك ثم أعد تشغيله مع الضغط مرتين أو ثلاث  
مرات على زر التشغيل/ الإطفاء الخاص بريموت كمنترول

**Bouton 'Marche/Arret'  
de la télécommande**



بعدها و بشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث كما هو موضح بالصورة أسفله ، بعد الإنتهاء من تحميل التحديث سوف يعيد الجهاز تشغيل نفسه و العمل بشكل عادي .

