

حل مشكل البوت BOOT على جهاز إكولينك OPEN VU 9 بـ USB



يمكن أن يقع هذا المشكل بسبب تمرير ملف تحديث غير مناسب أو انقطاع الكهرباء عن الجهاز أثناء التحديث و غيرها من الأخطاء الأخرى , إليك الخطوات التي يجب إتباعها :

(1) قم بتحميل التحديث الخاص بجهازك من هذا الموقع :

<https://echolinkhd.com/>

(2) قم بتغيير إسم ملف التحديث إلى GxRom.bin


(3) قم بفرمطة USB بواسطة FAT32

(4) أدخل إلى USB و قم بإنشاء مجلد جديد بإسم files
تم وضع بداخله ملف التحديث GxRom.bin

(5) قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة USB مع جهازك تم أعد تشغيله مع الضغط على زر التشغيل/الإطفاء الخاص بالجهاز



بعدها و بشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث كما هو موضح بالصورة أسفله ،
بعد الإنتهاء من تحميل التحديث سوف يعيد الجهاز تشغيل نفسه و العمل بشكل عادي .



إلى اللقاء في تدوينات أخرى مفيدة