

## حل مشكل توقف أجهزة تورنا دو على BOOT أو LOAD مع ظهور شاشة زرقاء في التلفاز و أحيانا عدم ظهور أي شيء .



### الحل بسيط جدا و سوف يكون بواسطة مفتاح USB

✓ أول شيء يجب القيام به هو تحميل الفلاش الخاص بجهازك

✓ ثانيا يجب عليك تغيير اسم الفلاش لأحد الأسماء بالأسفل و ضروري أن يكون الاسم كما هو يعني الحروف الكبيرة يجب أن تكون كبيرة و الصغيرة يجب أن تكون صغيرة

FrE\_17Upg11EupTrAceSwk.bin  
SuE\_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin

|                            |                  |             |
|----------------------------|------------------|-------------|
| FrE_17Upg11EupTrAceSwk.bin | 23/07/2020 19:48 | Fichier BIN |
| SuE_uhH8U93Ass3Jdc0k.bin   | 23/07/2020 19:48 | Fichier BIN |

✓ بعد ذلك قم بوضع ملف الفلاش الجديد في مفتاح USB و تم تقوم بتركيبها مع جهاز الاستقبال الخاص بك .

الآن ما عليك سوى فصل الجهاز عن الكهرباء تم تعيد توصيله بالكهرباء فتلاحظ بان الجهاز قد بدأ في تحميل التحديث بشكل أوتوماتيكي ، هنا يجب عليك فقط الانتظار إلى غاية أن يعيد الجهاز تشغيل نفسه فتسحب مفتاح USB قبل أن يشتغل الجهاز و ذلك حتى لا يكرر الجهاز نفس العملية السابقة و بذلك تقوم بحل هذه المشكلة بكل سهولة .

